

Автомат KALASHNIKOV AK47

Пневматический автомат на электроприводе (конструктивно сходное с оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям, слева направо

1. Магазин

- 1.1. Рис 1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина (1), которая расположена между магазином (2) и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
- 1.2. Рис 2. Для снаряжения магазина откиньте крышку (1) сверху и заполните бункер (2) шариками (около 430 шт).
- 1.3. Рис 3. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке. Повторите эту операцию после 150 выстрелов.
- 1.4. Рис 4. Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы – взведите колесо еще раз.

2. Аккумуляторы.

- 2.1. Рис 5. Снимите затыльник приклада как это показано на рисунке.
- 2.2. Рис 6. Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке (1) и подсоедините его к разъему (2).
- 2.3. Рис 7. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в приклад так, как это показано на рисунке.
- 2.4. Рис 8. Установите затыльник приклада на место.

3. Хоп Ап

- 3.1. Рис 9. Доступ к системе Хоп Ап может быть осуществлен после отвода рукоятки перезарядки (1). Для настройки Хоп Ап в соответствии с весом используемых боеприпасов используйте рычажок (2).
- 3.2. Для **120921** Хоп Ап настраивается перемещением рычажка находящегося перед переводчиком-предохранителем.

4. – Регулировка СТП

- 4.1. Рис 10. Отрегулируйте целик по высоте, нажав на кнопку (2) и переместив хомутик в нужное положение на планке в зависимости от дальности стрельбы(1). Мушка регулируется по вертикали как это показано на рисунке (для 120925).

5. Переводчик огня/предохранитель

- 5.1. Рис 11. Для начала стрельбы установите переводчик огня (1) в одну из двух позиций (полу или автоматический огонь), наведите автомат на цели и нажмите на спусковой крючок (2).
- 5.2. Рис 12. После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение». Убедитесь в том, что оружие разряжено и магазин отстегнут.

6. Зарядка аккумуляторов

- 6.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5 часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит аккумулятор полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.